

Bouton CASAMBI Xpress 8 fonctions + dimming LR Noir

Internal Reference: **BUTTONLRXPRESSB**

Le bouton poussoir Casambi Xpress dispose également de boutons haut/bas qui peuvent contrôler soit la température de couleur si le luminaire en question dispose d'une option de réglage du blanc, soit le rapport haut/bas si le luminaire en question dispose d'options de contrôle vertical.

Pour contrôler la température de couleur, il suffit d'appuyer sur le bouton « haut » pour régler la température de couleur sur le niveau de couleur le plus chaud du luminaire et d'appuyer sur le bouton « bas » pour régler le niveau de couleur le plus froid.

En maintenant les boutons enfoncés, la température de couleur change en douceur par paliers de 25 kelvins.

Pour la commande verticale, le bouton « haut » permet de faire varier l'éclairage indirect vers le haut et l'éclairage direct vers le bas, tandis que le bouton « bas » permet de faire varier l'éclairage direct vers le haut et l'éclairage indirect vers le bas.

La somme des rapports indirect et direct est toujours de 100 %.

Plusieurs profils disponibles dans l'application CASAMBI :

- ° 4 boutons + Dimming + commandes Up&Down.
- ° 6 boutons + Dimming.
- ° 8 boutons.

Xpress est livré avec une plaque de montage mural. L'interrupteur peut être fixé à la plaque car elle est équipée d'aimants.

- ° Contrôle des luminaires
- ° Contrôle de groupe
- ° Contrôle de tous les luminaires
- ° Rappel de scènes
- ° Rappel des animations
- ° Gradation progressive



° Modification de la température de couleur
 ° Modification du rapport éclairage indirect/éclairage direct

Durée de vie de la batterie CR2430 incluse : 2-5 ans, selon l'utilisation.

Portée : jusqu'à 50 mètres en plein air.

Characteristics

Height	12 mm	Length	90 mm
Color	Noir	Width	90 mm
Weight	72 kg	IP	20
Mounting	Mural ou décrochable	range	CASAMBI
Dimming	CASAMBI		

